

## 045050 Prožektors 150W


### Brīdinājums:

Pirms sāciet ierīces uzstādīšanu, spuldzes nomaīņu vai apkopi, pārliecinieties, ka ierīce ir atslēgta no strāvas padeves avota.


Pirms ierīces uzstādīšanas, rūpīgi izlasiet instrukciju. Ja jums ir kādas neskaidrības par ierīces pareizu instalēšanu, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

### Uzstādīšanas instrukcija


1. Neuzstādīt uz vibrējošas virsmas.
2. Uzstādīšanas vieta: vislabāk, ja prožektors tiek fiksēts ar sienas piekari kā tas attēlots 1. att.




3. Uz sienas atzīmējiet caurumu vietas sienas piekarei. Izurbiet atzīmētajās vietās caurumus un iedzeniet dībeļus.
4. Ar piemērotām skrūvēm (nav komplektā) pieskrūvējiet sienas piekari pie sienas. Skat. 2. att.



5. Atskrūvējiet prožektora pieslēguma spaiļu kārbu, noņemiet vāku un gumijas blīvi.
6. Ievietojiet maģistrālo kabeli (H05RR – F 3G 0.75 mm, nav komplektā) pieslēguma spaiļu kārbas plastmasas tapskrūves iepakā un uzlieciet gumijas blīvi. Nodrošiniet, lai plastmasas tapskrūve būtu pietiekami pievilktā.
7. Pievienojiet kabeļa vadus tā kā attēlots 3. att.



8. Atlieciet atpakaļ prožektora pieslēguma spaiļu kārbas vāku. Uzmanieties, lai nepazaudētu spaiļu kārbas vāka gumijas blīvi.
9. Atskrūvējiet skrūves stiklu fiksējošā vāka priekšpusē un atveriet to. Ievietojiet spuldzi ietverē. Neaizskariet spuldzi ar kailām rokām. Aizveriet stiklu fiksējošo vāku un aizskrūvējiet skrūves. Nodrošiniet, lai visas blīves ir nostiprinātas. Skat. 4. att.



10. Piestipriniet ierīci pie sienas piekares ar divām skrūvēm. Uzstādiet prožektoru vēlamajā pozīcijā un pievelciet skrūves.

### Brīdinājums:

1. Prožektoram jābūt savienotam uz masu
2. Pirms aiztieciat prožektoru, izslēdziet un ļaujiet tam atdzist
3. Drošības aizsardzības bojājuma gadījumā, tas nekavējoties jānovērš
4. Ievērojiet brīdinājuma zīmes uz prožektora

### Tehniskie parametri:

Voltāža: 220 – 240V AC 50 Hz

Spuldze: Max. 150W, R7S 118mm volframa halogēnā spuldze (paradzēta priekš RP150W)

Ūdensdrošība: IP54